

# Cajas Fuertes V3



## GESTIÓN

La caja fuerte se controla a través de una única plataforma, permitiendo así facilitar la gestión al hotelero y dar una solución conjunta para el acceso de la habitación (cerraduras electrónicas, lectores, desconectores de energía, etc.) y el uso de la caja fuerte.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### MÓDULO LECTOR PROXIMIDAD + TECLADO

- Tecnología de identificación: Chip sin contacto de lectura y escritura RFID 13,56MHz (MIFARE o ISO 15693)
- Distancia de lectura: 10mm con credenciales estándares.
- En el módulo lector se encuentra el jack de conexión al programador portátil.

### MÓDULO T+T: LECTOR BANDA MAGNÉTICA + TECLADO

- Tarjeta ISO/ABA de 3 pistas.
- Lectura en pista 3: pistas 1 y 2 libres para otras aplicaciones.
- Tarjetas de baja coercitividad (300 Oersted) o alta coercitividad (4000 Oersted).

### MÓDULO TECLADO

- Display monocolor que permite visualizar la introducción de los códigos.
- Teclado de membrana, mayor sensibilidad al teclear.
- Buzzer de sonido que garantiza el correcto teclado.
- Teclado tropicalizado.

### UNIDAD DE CONTROL

- Memoria no volátil. No se pierde la programación del lector cuando se agotan las pilas.
- Registra hasta 1000 eventos (registros de apertura e intentos de aperturas).
- Reloj y calendario en tiempo real.
- Distintos avisos en display: Nivel bajo de pilas, acceso denegado, etc.

## MODELOS

### CAJA FUERTE PROXIMIDAD + TECLADO

Desde recepción se autoriza al huésped el uso de la caja fuerte incluyendo el permiso en la propia tarjeta de acceso a la habitación. Una vez identificada la tarjeta por la caja, el huésped se genera su código personal. Máxima seguridad y confort para los huéspedes. Posibilidad de modo de funcionamiento sólo tarjeta.

### CAJA FUERTE BANDA MAGNÉTICA + TECLADO

Misma gestión que la caja fuerte de tarjeta de proximidad + teclado, pero utilizando tarjetas de banda magnética.

### CAJA FUERTE TECLADO

El huésped accede a la caja fuerte y se autoprograma su código personal (PIN) de una forma sencilla y cómoda. Cada huésped puede personalizar su código de 4 a 6 dígitos según sus necesidades. LED Buzzer de aviso y display que permite visualizar la introducción de los códigos.

Apertura de emergencia usando una tarjeta de apertura de emergencia de cajas fuertes, una tarjeta de emergencia + tarjeta del huésped o a través del programador portátil.

### MÓDULO PILAS

- Tipo de pilas: 4 pilas alcalinas de 1,5V tipo LR6 AA.
- Duración estimada: 30.000 operaciones o 3-4 años.
- Consumo en reposo: 20µA.

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- Puerta desmontable
- Apertura y cierre motorizadas.
- Apertura automática de la puerta.
- 2 Bulones de cierre de 17 mm anti-taladro.
- Acabado anticorrosión.
- Color negro.
- Interior moquetado.
- 4 Agujeros en la base, 2 agujeros en el fondo y tornillos de amarre para su fijación.
- Apertura de emergencia mediante tarjeta maestra, código teclado maestro y/o programador portátil.
- Medidas exteriores: 200mm (alto) x 430mm (ancho) x 350mm (fondo).
- Peso: 12Kg.

